# Poradnik POSbistro POScaller konfiguracja i obsługa



## **Spis Treści**

Spis Treści	1	
POScaller	2	
1. Instalowanie aplikacji POScaller	2	
2. Parowanie urządzeń	3	
3. Funkcje POScaller	5	



### **POScaller**

### 1. Instalowanie aplikacji POScaller

Aby zainstalować aplikację POScaller, otwieramy aplikację Sklep Google Play i wpisujemy nazwę aplikacji. Następnie pobieramy ją i instalujemy na naszym telefonie (fot. 1). Po jej uruchomieniu pojawi się ekran z adresem IP wyświetlanym u góry, krótkim info oraz przyciskiem Połącz.





### 2. Parowanie urządzeń

W celu sparowania telefonu z tabletem w aplikacji POSbistro klikamy w ikonę szarej zębatki, a następnie w zakładkę urządzenia. Obok **Dodaj drukarkę** klikamy w strzałkę, która rozwija listę komend. Wybieramy **Dodaj POScaller** (fot. 2).

Modulu				
		Urządzenia	Ð	tistoria zamówie
		Dodaj drukarkę		<b>d</b> Urządzenia
	Nazwa	State	Dodaj drukarkę ✓ Dodaj czytnik kodów	Raporty
✓	TEMO2017 Bluetooth POSNET		Dodaj wagę powy > Dodaj terminal płatniczy	Kasa
			Dodaj beacon Dodaj ekran klienta	Menu
			Dodaj POScaller ✓	Informacie
				×
Sund		0,00 FLN		<b>Q</b> »

fot. 2

Wracamy do telefonu, na którym w aplikacji POScaller klikamy przycisk Połącz (fot. 3).



<u>යි 🔌 🛱</u> ති.,,ii 77% 🛢 10:24	l				
POScaller :					
Twoje IP:					
192.168.101.127					
info:					
Aby połączyć się z systemem POSbistro, wejdź w zakładkę 'Urządzenia' w ustawieniach, wybierz opcje 'Dodaj POScaller' i naciśnij przycisk poniżej.					
POŁĄCZ					
Połączone urządzenia:					
IP urządzenia Ostatnie przekazanie numeru					
tot. 3					

Na tablecie wyświetli się wykryty telefon w postaci adresu IP. Klikamy w ikonę + (fot. 4).

Dodaj POScaller	Historia zamówień
192.168.101.127 net.101.127	Urządzenia
	Raporty

fot. 4

Teraz, jeżeli oba urządzenia są sparowane, w zakładce **Urządzenia** na tablecie będzie wyświetlał się również telefon (fot. 5).

	Urządzenia	Historia zamówień
	Dodaj drukarkę 🔹	<b>U</b> rządzenia
✓ net.101.127 192.168.101.127 POSCALLEF		Raporty
		Kasa

fot. 5



Należy pamiętać, że sparowanie dwóch urządzeń jest możliwe tylko wtedy, gdy znajdują się one w jednej sieci lokalnej. W innym wypadku nie będzie możliwa komunikacja między nimi. Zalecamy również zarezerwowanie w routerze adresów IP dla wszystkich urządzeń.

#### 3. Funkcje POScaller

Kiedy do lokalu dzwoni klient, aby złożyć zamówienie, na ekranie pojawia się ikona słuchawki (fot. 6),



a po jej wciśnięciu – pop-up z informacjami o nim, lub – jeśli jest to nowa osoba – możliwość zapisania jej we własnej bazie klientów. Kelner uzyskuje zatem nie tylko szybkie informacje o kliencie, ale także historię jego zamówień oraz ostatnio zakupionych pozycji z menu. Kelner ma również możliwość zaznaczenia, w jaki sposób zamówienie będzie realizowane: w dostawie, na wynos czy pre-order (fot. 7).





fot. 7

Aby przypisać wyświetlany numer do klienta, na tablecie musi być zalogowany kasjer. Jeżeli kasjer nie jest zalogowany, to po wciśnięciu ikony słuchawki zobaczymy okno logowania.

